

ZESTAWY ROZRUCHOWE

Zestaw zabezpieczająco-sterujący przygotowany w celu zapewnienia optymalnych warunków rozruchu i pracy wentylatorów.

ZRB, ZRT



Zestawy rozruchowe - elektryczne aparaty łącznikowe i sterujące oraz zabezpieczenia przeciążeniowe umożliwiające sterowanie pracą wentylatora poprzez przyciski START i STOP.

Dla standardowego wykonania zestawów ZRB i ZRT zabudowanych w obudowach z tworzywa stopień ochrony IP65, dla zestawów ZRT w obudowach stalowych stopień ochrony to odpowiednio IP66. Obudowy do montażu natynkowego.

DANE TECHNICZNE

Typ	napięcie	zakres prądowy	typ zabezpieczeń slinika			rozruch	wymiary S x W x G	nr artykułu
	[V]	[A]	TP	PTC	KF		[mm]	
ZRB/040	230	0,25-0,4	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015300
ZRB/063	230	0,4-0,63	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015301
ZRB/100	230	0,63-1,0	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015302
ZRB/160	230	1,0-1,6	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015303
ZRB/250	230	1,6-2,5	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015304
ZRB/400	230	2,5-4,0	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015305
ZRB/630	230	4,0-6,3	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015306
ZRB/1000	230	6,3-10,0	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015307
ZRB/TP-040	230	0,25-0,4	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015200
ZRB/TP-063	230	0,4-0,63	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015201
ZRB/TP-100	230	0,63-1,0	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015202
ZRB/TP-160	230	1,0-1,6	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015203
ZRB/TP-250	230	1,6-2,5	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015204
ZRB/TP-400	230	2,5-4,0	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015205
ZRB/TP-630	230	4,0-6,3	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015206
ZRB/TP-1000	230	6,3-10,0	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015207
ZRT/025	3x400	0,16-0,25	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015310
ZRT/040	3x400	0,25-0,4	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015311
ZRT/063	3x400	0,4-0,63	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015312
ZRT/100	3x400	0,63-1,0	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015313
ZRT/160	3x400	1,0-1,6	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015314
ZRT/250	3x400	1,6-2,5	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015315
ZRT/400	3x400	2,5-4,0	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015316
ZRT/630	3x400	4,0-6,3	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015317
ZRT/1000	3x400	6,3-10,0	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015318
ZRT/1600	3x400	6,3-10,0	-	-	-	DOL	80x158x116,5	40015319
ZRT/TP-025	3x400	0,16-0,25	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015210
ZRT/TP-040	3x400	0,25-0,4	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015211
ZRT/TP-063	3x400	0,4-0,63	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015212
ZRT/TP-100	3x400	0,63-1,0	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015213
ZRT/TP-160	3x400	1,0-1,6	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015214
ZRT/TP-250	3x400	1,6-2,5	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015215
ZRT/TP-400	3x400	2,5-4,0	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015216
ZRT/TP-630	3x400	4,0-6,3	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015217
ZRT/TP-1000	3x400	6,3-10,0	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015218
ZRT/TP-1600	3x400	10,0-16,0	TAK	-	-	DOL	80x158x116,5	40015219
ZZT/PTC-800	3x400	5,5-8,0	-	TAK	TAK	DOL	400x300x200	40015230
ZZT/PTC-1000	3x400	7,0-10,0	-	TAK	TAK	DOL	400x300x200	40015232
ZZT/PTC-1250	3x400	9,0-12,5	-	TAK	TAK	O-Y-D	400x300x200	40015234
ZZT/PTC-1600	3x400	11,0-16,0	-	TAK	TAK	O-Y-D	500x300x200	40015236
ZZT/PTC-2000	3x400	14,0-20,0	-	TAK	TAK	O-Y-D	500x300x200	40015238
ZZT/PTC-2500	3x400	17,0-22,0	-	TAK	TAK	O-Y-D	500x300x200	40015240
ZZT/TP+PTC-800	3x400	5,5-8,0	TAK	TAK	TAK	DOL	400x300x200	40015250
ZZT/TP+PTC-1000	3x400	7,0-10,0	TAK	TAK	TAK	DOL	400x300x200	40015252
ZZT/TP+PTC-1250	3x400	9,0-12,5	TAK	TAK	TAK	O-Y-D	400x300x200	40015254
ZZT/TP+PTC-1600	3x400	11,0-16,0	TAK	TAK	TAK	O-Y-D	500x300x200	40015256
ZZT/TP+PTC-2000	3x400	14,0-20,0	TAK	TAK	TAK	O-Y-D	500x300x200	40015258
ZZT/TP+PTC-2500	3x400	17,0-22,0	TAK	TAK	TAK	O-Y-D	500x300x200	40015260

ZZT/PTC ZZT/TP+PTC



www

OPCJE

Na życzenie klienta istnieje możliwość innej konfiguracji zestawu ZZT np. zabudowania układu łagodnego rozruchu lub przemiennika częstotliwości. Istnieje możliwość dostarczenia dławic niezamontowanych w obudowie ZZT celem samodzielnego wykonania otworów w miejscu dogodnym do doprowadzenia przewodów zasilających. Realizacja układów zabezpieczeń lub automatyki w konfiguracji innej niż podstawowa, może zostać uzgodniona w drodze indywidualnego zapytania.